8-2 P.C.B Parts List

Code No.	Description	Specification	Q'ty	Remark
0403-001288	DIODE-ZENER	ZMM55C5V1,4.8-5.4V,500MW,LL-34,TP	1	ZD01
0504-001008	TR-DIGITAL	RN2427,PNP,200MW,2.2K/10K,SOT-23,TP	1	TR06~TR16,TR19,TR01~TR03, TR05,TR18
1103-001096	IC-EEPROM	24LC04,512x8,SOP,8P,5x4mm,2.5/5.5V,-40to	1	IC05
1203-001037	IC-POSI.FIXED REG.	78L05,SOT-89,3P,185MIL,PLASTIC	1	IC02
1203-002876	IC-VOL. DETECTOR	ELM7533CBA-S,SOT-23,3P,2.9X1.5MM	1	IC03
1404-000230	THERMISTOR-PTC	27ohm,20%,-,265V,1.5A,360mA,BK	1	PTC2
1404-001194	THERMISTOR-PTC	39ohm,20%,220/240V,270Vac,1.2A,-,TP	1	PTC1
2007-000033	R-CHIP	0ohm,5%,1/4W,TP,3216	1	J01~J10,OJ03
2007-000282	R-CHIP	100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	1	R30~R33
2007-000300	R-CHIP	10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	1	R04,R05,R21
2007-000468	R-CHIP	1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	1	R01,R06,R10,R11,R34~R43,R45
2007-000575	R-CHIP	220OHM,5%,1/4W,DA,TP,3216	1	R20
2007-000671	R-CHIP	2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	1	R03,R09,R23~R29,R44
2007-000872	R-CHIP	4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	1	OR04,R02,R12,R13
2007-000941	R-CHIP	47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	1	R07,R08,R14~R19
2203-000192	C-CER,CHIP	100nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	1	C05~C08,C15
2203-000444	C-CER,CHIP	1nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	1	C09~C14
2203-000555	C-CER,CHIP	0.02NF,5%,50V,C0G,TP,2012	1	C18,C19
2203-000889	C-CER,CHIP	4.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	1	C21
2401-000151	C-AL	1000uF,20%,25V,GP,TP,10x20,5	1	C02
2401-000244	C-AL	100uF,20%,10V,GP,TP,6.3x7,5	1	C03
2401-000911	C-AL	22uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	1	C04
2401-001428	C-AL	470uF,20%,50V,GP,TP,10x20,5	1	C20
2401-002224	C-AL	3300uF,20%,25V,GP,TP,16x25,7.5	1	C01
2404-000232	C-TA,CHIP	4.7uF,20%,10V,-,TP,3216	1	C17
2801-003933	CRYSTAL-UNIT	8MHz,50ppm,28-AAA,12pF,70ohm,TP	1	XTL1
3711-000024	CONNECTOR-HEADER	BOX,3P,1R,2.5mm,STRAIGHT,SN	1	CN02
3711-000203	CONNECTOR-HEADER	1WALL,2P,1R,7.92MM,STRAIGHT,SN,WHT	1	CN04
3711-000999	CONNECTOR-HEADER	BOX,5P,1R,2.5mm,STRAIGHT,SN	1	CN05
3711-004200	CONNECTOR-HEADER	BOX,4P/7P,1R,2.5MM,STRAIGHT,SN,RED	1	CN01